

SPCK620 / SPCK623

SPC Komfort manöverpanel

VANDEBILT



SPC Komfort manöverpanel

Vanderbilt's SPCK620/SPCK623 manöverpaneler erbjuder ett snyggt och överskådligt manöververktyg till SPC systemet, optimerat för flerområdessystem och med inbyggda kortläsare samt talfunktion.

Fakta i punktform:

- Överskådligt handhavande
Den stora komfort manöverpanelen är ideal att användas i flerområdessystem med sitt användarvänligt handhavande. Den stora LCD displayen kan visa 4 områden i en vy, den har funktionsknappar och en multidimensionell navigationsfunktion som gör systemet lättanvänt med ett minimum av handhavande steg. Kundlogotyp, och snabbfunktionsknappar för brand och medisinsk hjälp kan visas i viloläge
- Integrerad kortläsare (SPCK623 endast)
Den integrerade kortläsaren som klarar EM4102-kort kan hanteras med bara kort för ett enkelt handhavande och tillsammans med kod för högre säkerhet.
- Enkel programmering
Manöverpanelen kan anpassas via den själv eller webservern

Manöverpanelsfunktioner:

- Fullt installatörsläge
- Användarhantering
- Områdesgrupper
- Systemstatus
- Mapping gate styrningar
- SMS inställningar
- Visa loggar
- Flerspråksstöd
- Dörrkontroll

Manöverpanel:

- Kompatibel med alla SPC-centraler
- Infällnadssats som tillbehör





■ Tekniska data

Funktioner

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Display | 128 x 64 pixels (approx. 6 x 20 characters) |
| LED indikeringar | 5 status LED |
| Specialknappar | 4 funktionsknappar, 1 multi-dimensionell navigationsknapp |
| Interface | X-BUS (in, ut) |

Ström och mekanik

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Matningsspänning | 9.5 ~ 14 V DC |
| Sabotagekontakt | Frontsabotage/bortbrytningskydd |
| Arbetstemperatur | 5° ~ +40 °C |
| Kapsling | Plastkapsling (Polycarbonat) |
| Färg | RAL 9003 (signalvit) |
| Mått | 112 x 185 x 28 mm |
| Vikt | 0.380 kg |

SPCK620 ström

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Strömförbrukning | Max. 155 mA vid 12 V DC (belysning, LED och summer aktiv) |
| Vilostromförbrukning | Max. 55 mA vid 12 V DC |

SPCK623 ström

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Strömförbrukning | Max. 230 mA vid 12 V DC (belysning, LED, summer och kortläsare aktiv) |
| Vilostromförbrukning | Max. 110 mA vid 12 V DC |
| Kortläsare | Integrerad (125kHz, EM 4102) |
| Audio | Integrerad högtalare och mikrofon |

■ Beställningsdata

| Typ | Artikelnummer | Beskrivning | Vikt* |
|--------------|------------------|-------------|---------|
| Manöverpanel | v54543-F110-A100 | SPCK620.100 | 0.380Kg |
| Manöverpanel | V54543-F111-A100 | SPCK623.100 | 0.380Kg |

* Total produktvikt inklusive tillbehör och förpackning.

■ Beställningsdata centralapparater & utökningsenheter

| Typ | Artikelnummer | Beskrivning |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SPC centraler | | |
| SPC6350.320-L1 | V54541-C118-A100 | SPC centralapparat, 16-512 sektioner, Ethernet, G5 kapsling |
| SPC6330.320-L1 | V54541-C105-C100 | SPC centralapparat, 8-512 sektioner, Ethernet, G3 kapsling |
| SPC5350.320-L1 | V54541-C117-A100 | SPC centralapparat, 16-128 sektioner, Ethernet, G5 kapsling |
| SPC5330.320-L1 | V54541-C107-B100 | SPC centralapparat, 8-128 sektioner, Ethernet, kapsling |
| SPC5320.320-L1 | V54541-C106-B100 | SPC centralapparat, 8-128 sektioner, Ethernet, G2 kapsling |
| SPC4320.320-L1 | V54541-C109-B100 | SPC centralapparat, 8-32 sektioner, Ethernet, G2 kapsling |
| SPC4320.220-L1 | V54541-C114-A100 | SPC centralapparat, 8-32 sektioner, Ethernet, G2 kapsling med plastlock |
| Manöverpaneler | | |
| SPCK520.100-N | V54543-F115-A100 | Kompakt manöverpanel med grafisk display och talfunktion |
| SPCK521.100-N | V54543-F116-A100 | Kompakt manöverpanel med grafisk display, kortläsare och talfunktion |
| SPCK420.100 | V54543-F101-A100 | LCD manöverpanel med 2 x 16 tecken |
| SPCK421.100 | V54543-F102-A100 | LCD manöverpanel med 2 x 16 tecken och kortläsare |
| Expanders | | |
| SPCE452.100 | V54542-F107-A100 | Expander med 8 utgångar, sabotageskydd |
| SPCE652.100 | V54542-F106-A100 | Expander med 8 sektioningångar och 2 utgångar, sabotageskydd |
| SPCA210.100 | V54547-A101-A100 | Dörrcentral för 2 dörrar |
| SPCP432.300 | V54545-C103-A100 | Smart PSU med dörrcentral, G2-kapsling för 7Ah ackumulator |
| SPCP433.300 | V54545-C104-A100 | Smart PSU med dörrcentral, G3-kapsling för 17Ah ackumulator |
| SPCE110.100 | V54542-F104-A100 | Nyckelomkopplare med 2 LED och 3-positions nyckelbrytare |
| SPCE120.100 | V54542-F105-A100 | Indikeringsenhet med 16 LED, 4 funktionsknappar och kortläsare |
| SPCW130.100 | V54554-F101-B100 | SiWay trådlös mottagarexpander |
| SPCP332.300 | V54545-C102-A100 | Smart PSU med sektionsexpander 8 in- och 2 utgångar, G2-kapsling för 7Ah ackumulator |
| SPCP333.300 | S54545-C101-A100 | Smart PSU med sektionsexpander 8 in- och 2 utgångar, G3-kapsling för 17Ah ackumulator |
| SPCP355.300 | S54545-C105-A100 | Smart PSU med 8 sektioningångar och 6 utgångar, G5-kapsling för 2x27Ah ackumulator |
| Tillbehör | | |
| IPAW8-10 | V54538-F107-A100 | Trådlös överfallskontakt, bältesmodell |
| IRCW6-11 | V54543-F109-A100 | Trådlös fjärrkontroll, vit med utbytbar batteri |
| IPAW6-10 | V54538-F108-A100 | Trådlös överfallskontakt |

Verifiering

| | | |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SPCV340.000 | V54542-F108-B100 | Audioexpander med 4 sektionsingångar och 1 utgång |
| SPCV341.000 | V54542-F109-B100 | Audioexpander med 4 sektionsingångar och 1 line-utgång |
| SPCV310.000 | V54542-F120-A100 | Audiosatellit |
| SPCV440.000 | V54542-F118-A100 | Kombiaudioexpander för MAGIC rörelsedetektor med 4 sektionsingångar och 1 utgång |
| SPCV410.000 | V54542-F119-A100 | Kombiaudiosatellit för MAGIC rörelsedetektor |
| CCMS2010-IR | S54561-C112-A100 | 1/2.7" 2MP Kompakt IP Kamera PoE(LAN) |

Kortläsare

| | | |
|----------|-----------------|----------------------------------------------|
| PP500-EM | V54501-F1-A1 | Beröringsfri läsare för EM-kort och kod |
| PR500-EM | V24246-F3913-A1 | Beröringsfri läsare för EM-kort |
| HD500-EM | V24246-F3901-A1 | Beröringsfri läsare för EM-kort, vandalsäker |

VANDERBILT

Learn more at www.vanderbiltindustries.com

Issued by
Vanderbilt
Clonshaugh Business and
Technology Park
Clonshaugh
Dublin 17
Ireland
www.vanderbiltindustries.com

© Vanderbilt 2016
Data and design subject to change without notice.
Supply subject to availability.
Document version: b
Edition: 01.01.2016