

Aptus Öppna 3500

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Beröringsfri Mifare Desfire-läsare



En liten och sober, beröringsfri Mifare Desfire-läsare som har belyst knappsats och nyckelhållssymbol. Öppna 3500 monteras utanpåliggande för inom- och utomhusbruk.

Egenskaper och fördelar

- Tillverkad av rostfritt stål.
- Läsare med knappsats för utanpåliggande montage.
- Knappsats och nyckelhållssymbol belyst.
- Handikappanpassad med markering på siffror fem.
- Läser beröringsfria kort och nycklar för Mifare Desfire. Krypterad lästeknik från Assa Abloy Opening Solution Sverige AB.
- Inbyggd summer.
- Inbyggd sabotagekontakt.
- Motståndskraftig mot sabotage.
- För inom- och utomhusbruk.
- Integrerbar med andra Multiaccess-produkter.
- Kommunikation mellan centralenhet och läsare sker krypterat med 32-bitars nycklar.
- Enkelt att registrera nya nycklar och kort via bordsläsare (Registrera 2905).

Beröringsfri Mifare Desfire-läsare

Specifikationer	
ELEKTRISK ANSLUTNING	
Spänningsmatning	12 till 24 V DC, levereras av centralenheten
Strömförbrukning	Vid 12 V: 35 till 220 mA Vid 24 V: 21 till 335 mA
Effektförbrukning	Vid 12 V: 0,4 till 2,7 W Vid 24 V: 0,5 till 8,1 W
DRIFTSMILJÖ	
Temperatur	-25 till +60 °C
Relativ fuktighet	10 % till 100 % Rh
DATA och KOMMUNIKATION	
Anslutning till centralenhet	Styra 3000 och AC 700
Fysisk anslutning	Skruvplintar
Anslutning till dörrenhet	Dörrenhet: Koppla 4300 Koppla 2100
Dörren kan låsas upp	<ul style="list-style-type: none">• Med en elektronisk nyckel• Med kod
Kompatibla korttyper	MIFARE DESFire
MÅTT	
Höjd	123 mm
Bredd	75 mm
Djup	23,5 mm
Vikt	0,3 kg
Monteringshöjd (kabelintags mittpunkt)	1270 mm

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se